

DLW 400 BEAM通道特性表

Mod1	Mod2	Mod3	特性	DMX值	功能
1	1	10	水平	0-255	0度->540度
2	2	11	水平微调		
3	3	12	垂直	0-255	0度->270度
4	4	13	垂直微调		
5	5	3	频闪	0-19	关闭
				20-49	打开
				50-200	频闪, 慢->快
				201-210	开
				211-255	随机频闪, 慢->快
6	6	4	调光	0-255	0%->100% 关->开
7	7	-	调光微调		
8	8	8	调焦	0-255	远->近
-	9	9	调焦微调		
9	10	1	颜色轮1	0-127	0%->100%
				128-190	顺时针从快到慢
				191-192	停止
				193-255	逆时针从慢到快
10	11	4	固定图案轮	0-3	白光
				4-7	图案1
				8-11	图案2
				12-15	图案3
				16-19	图案4
				20-23	图案5
				24-27	图案6
				28-31	图案7
				32-35	图案8
				36-39	图案9
				40-43	图案10
				44-47	图案11
				48-51	图案12
				52-55	图案13
				56-59	图案14
				60-63	图案15
				64-67	图案16
				68-71	图案17
				72-113	逆时针流水从快->慢
				114-117	停止
				118-160	顺时针流水从慢->快
				161-165	图案1抖动从慢->快
				166-170	图案2抖动从慢->快
				171-175	图案3抖动从慢->快
				176-180	图案4抖动从慢->快
				181-186	图案5抖动从慢->快
				187-191	图案6抖动从慢->快
				192-197	图案7抖动从慢->快
				198-202	图案8抖动从慢->快
				203-207	图案9抖动从慢->快
				208-213	图案10抖动从慢->快
				214-218	图案11抖动从慢->快
				219-223	图案12抖动从慢->快
				224-229	图案13抖动从慢->快
230-235	图案14抖动从慢->快				
236-241	图案15抖动从慢->快				
242-247	图案16抖动从慢->快				
248-255	图案17抖动从慢->快				
11	12	5	棱镜1	0-127	白光
				128-255	棱镜1
12	13	6	棱镜2	0-127	白光
				128-255	棱镜2转

13	14	7	棱镜旋转	0-127	0-360度线性转动
				128-190	旋转从快->慢
				191-192	停止
				193-255	旋转从慢->快
-	15	-	棱镜旋转微调		
14	16	14	七彩	0-127	无作用
				128-255	七彩切入
15	17	-	宏	0-255	宏效果
16	18	9	雾化	0-127	无作用
				128-255	雾化切入
17	19	15	复位	0-25	无作用
				26-76	特性复位
				77-127	水平垂直复位
				128-255	整机复位
18	20	16	灯泡控制	0-25	无用段
				26-128	灯泡灭
				129-178	预留
				179-255	灯泡开
-	21		水平垂直速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	22		颜色速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	23		调焦放大缩小速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	24		图案速度	0-255	滑步时间从快到慢